

Komponenty systému BiSecur Home – pohony

Kompatibilní pohony garážových vrat a vjezdových bran																	
Typ pohonu	Funkce					Zpětná hlášení								Scénáře			
	Impuls	Světlo	Částečné otevření	Otevřít	Zavřít	Otevřeno	Zavřeno	Částečně otevřeno ¹	Částečně otevřeno % ¹	Částečně otevřeno H ¹	Částečně otevřeno % H ¹	Automatické zavírání	Žádná data nejsou k dispozici?	Pozor, chyba!	Otevřít	Zavřít	Větrání
SupraMatic E/P 3 (od softwarového indexu Bi)	●	●	●	-	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	-	●
SupraMatic E/P 3 (od softwarového indexu > Ci)	●	●	●	○	○	●	●	○	●	○	●	●	●	●	○	○	●
SupraMatic HT	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○
ProMatic 3 (od softwarového indexu Bi)	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	●
ProMatic 3 (od softwarového indexu Ci)	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-	●	●	●	-	-	-	●
RotaMatic P/PL ² (od softwarového indexu G)	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	●	●
LineaMatic P ² (od softwarového indexu E)	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	●	●
WA 300 R S4 (od softwarového indexu C)	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○
WA 300 S4 (od softwarového indexu D)	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○

Kompatibilní pohony dveří														
Typ pohonu	Funkce				Zpětná hlášení									
	Impuls	Světlo	Automatický provoz		Otevřeno	Zavřeno	Částečně otevřeno %	Zpoždění rozběhu	Automatické zavírání	Zpětné hlášení západky ³	Žádná data nejsou k dispozici?	Pozor, chyba!		
PortaMatic	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	

- Integrovaný přijímač 868 MHz BiSecur
 - Ve spojení s externím přijímačem ESE BiSecur (436723 nebo 436740)
- ¹ Pohony v koncové poloze částečně otevřeno hlásí podle stavu softwaru různá zpětná hlášení.
 - ² Dvousměrný 5kanálový přijímač ESE BS
 - ³ Volitelně je možná zpětná hlášení západky. K tomu je potřeba kontakt západky.

Komponenty systému BiSecur Home – přijímače a přístroje

Kompatibilní přijímače															
Přijímač	Funkce						Zpětná hlášení						Scénáře		
	Otevřít	Zavřít	Impuls 0,5 s	Impuls 3 s	zap/vyp	3minutové světlo	Otevřeno	Zavřeno	Částečně otevřeno / jízda	Zapnuto	Vypnuto	Žádná data nejsou k dispozici?	Pozor, chyba!	Otevřít	Zavřít
HET-E2 např. pro WA 400	●	●	●	-	-	-	▼	▼	▼	-	-	▼	▼	▼	▼
HET / S ⁴ (od softwarového indexu A)	-	-	●	-	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
HER 1 ⁴ (od softwarového indexu A)	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-
HER 2 ⁴ (od softwarového indexu A)	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-
HER 4 ⁴ (od softwarového indexu A)	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-

● Integrovaný přijímač 868 MHz BiSecur

▼ Ve spojení s multifunkční deskou (637026) nebo deskou koncové polohy (637028)

⁴ V závislosti na nastavených přepínačích DIL.

Kompatibilní zařízení														
Přístroje	Funkce						Zpětná hlášení						Scénáře	
	Krátkodobé otevření	Trvalé odemknutí zapnuto	Trvalé odemknutí vypnuto				Nezamknuto, trvalé odemknutí zapnuto	Nezamknuto, trvalé odemknutí vypnuto	Zamknuto, trvalé odemknutí zapnuto	Zamknuto, trvalé odemknutí vypnuto	Žádná data nejsou k dispozici?	Pozor, chyba!		
Thermo Safe / Thermo Carbon (domovní dveře), S5 / S7 (rádiové systémy / rádiový snímač otisků / rádiová kódovací klávesnice)	●	●	●				●	●	●	●	●	●		

Všechna ostatní zařízení s frekvencí 868 MHz pro pevný kód lze používat v odpovídajícím rozsahu funkcí, nenabízejí však ani zpětné hlášení, ani nemohou používat scénáře.

Změny vyhrazeny.